



Spesifikasjoner

Motor 4 kw 220 volt 3 fase
 Snikkegir selvbremsende.
 Vekt 170 kg
 Høyde med kontrollboks 1070mm
 Lengde 850 mm
 Brekke 750 mm
 Diameter trommel 114 mm
 Diameter trommelsider 295 mm

Avstand trommelsider 320 mm
 Kapasitet trommel 10 mm wire 120 meter
 Trommelhastighet 14,3 o/min.
 Wirehastighet 20 m. På trommel 6,4m/min
 Wirehastighet 50 m. På trommel 8 m/min
 "Løftekraft" ved 20m på trommel 2160 kg
 "Løftekraft" ved 50 m på trommel 1800 kg.
 Rekkevidde radiostyring fri sikt 100 meter.
 Kapslingsklasse IP 54

Strømmen slås på med hovedstrømbryter. Sjekk at rød nødstop bryter står i øvre stilling. Det vil da blinke inne i den gule rele/radiomottakerboksen.



Wire kjøres inn og ut med manuell styrebryter



Wire kjøres og inn og ut med trådløs (radio) styring. Den aktiveres med å trykke på den grønne startknappen. For wire inn trykk up for wire ut trykk down. Left og right knappene er ikke koblet til.



Pass på at den hvite magnet sikkerhetsbrikken er på plass.

For skifte av batteri, 2 stk. AA skru opp lokket på baksiden.



Vinsjen er tilnærmet vedlikeholdsfri. Brukes den i fuktig miljø kan man hindre rust ved å spraye Prolan (sauefett) eller lignende i alle 4 lagertetninger. Det er en på hver side av girhuset og en på hver side av lagret i enden av trommelen.

Ved normal bruk kan man sjekke giroljenivå/tilstand etter 10 år.

Husk at bruk av vinsj kan være farlig !